



吊物番号	吊物名称
38	客席ホール美術バトン
37	フロセミアムライトバトン
36-2	第3側面音響反射板(下手)
36-1	第3側面音響反射板(上手)
35-2	第2側面音響反射板(下手)
35-1	第2側面音響反射板(上手)
34-2	第1側面音響反射板(下手)
34-1	第1側面音響反射板(上手)
33	第2天井音響反射板
32	正面音響反射板
31	正面音響反射板組込美術バトン
30	ボーダーライト共吊美術バトン
29	ホリゾン幕
28	第10美術バトン【大黒幕】
27	バック幕
26	第9美術バトン
25	第8美術バトン
24	7パ-リジ ヲラ付【文字幕共吊り】
23	第7美術バトン(松羽目)
22	第4サスペンションライト
21	第2中割幕
20	第6美術バトン
19	第5美術バトン【第2ボーダーライト】
18	第4-文字幕
17	第4美術バトン
16	第3サスペンションライト
15	第1中割幕
14	第3-文字幕
13	第3美術バトン【スクリーン】
12	第1天井音響反射板
11	第2サスペンションライト
10	第2袖幕
9	第2-文字幕
8	第2美術バトン
7	ボーダーライトバトン
6	第1サスペンションライト
5	第1袖幕
4	第1-文字幕
3	第1美術バトン(定式幕)
2	回転幕
1	縦横

舞台下手照明仮設電源盤  
3Φ4W 175A  
直30C型×6  
直平行15A×1  
カムロック端子  
DMX IN×1(A)  
OUT×2(1,2)

舞台奥仮設電源盤  
1Φ3W 175A  
直30C型×2  
直20D型200V用×4  
カムロック端子  
DMX IN×1(C)  
OUT×1(5)

舞台上手音響仮設電源盤  
DMX IN×1(B)  
OUT×2(3,4)

- Ⓜ 123 櫃C下 SC下と並列回路
- Ⓜ 123 櫃C上 SC上と並列回路
- ◻ 吊物操作盤
- ◻ 分電盤
- ▨ フロアーコンセント (▨ LH用)
- Ⓜ マイクコンセント
- Ⓢ スピーカーコンセント

舞台 間口 15m(8間2尺)  
奥行 12.3m(6間2尺)  
高さ 10m(5間3尺)  
反響板設置時舞台奥間口 12.9m(7間)  
客席床面より舞台面まで 90cm(3尺)

客席 後ろ壁面  
持込み卓用電源15A×2  
DMX IN×2(L,M)

# ちえりあ

ちえりあホール 照明フロア回路図

※カッコ内はDMX OUT通し番号  
DMX INはアルファベット順